

7938

EXTENSÃO HDMI POR CABO CAT 6



DESCRIÇÃO:

Extensor HDMI por cabo Cat 6

Aumenta a distância de transmissão de sinais HDMI 1080p até 70 m por cabo Cat 6.

É imprescindível para levar o sinal HDMI a distâncias maiores do que a suportada pelos cabos HDMI, que não suportam distâncias superiores a 15 m, no máximo.

A utilização de cabos Cat 6 possibilita uma instalação mais barata e poupa tempo. Facilita a passagem do cabo por tubos e paredes, diminuindo a dificuldade e o tempo necessários na instalação.

Transporta ainda o sinal do comando à distância desde o recetor da TV ao transmissor para controlar o recetor ou reproduzidor.

Para instalações onde o recetor ou reproduzidor ficam longe da TV ou projetor, como: exposições, montras, salas de formação, salas de conferências, centros desportivos, bares, restaurantes, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/7938>

<p>CARACTERÍSTICAS</p>	<p>Extensor HDMI 1.3 por cabo Cat 6. Resolução 1080p@60Hz e menores. Largura de banda 4,95 Gbps. Compatível com HDR. Suporta a passagem de EDID Distância de transmissão de até 70 m para resoluções 1080p@60Hz com cabo Cat 6. Função de transmissão de regresso do sinal do comando à distância 20 - 60 kHz Função de ajuste automático e restabelecimento de ligação. Proteção contra descarga eletrostática ESD, sobretensão e raios (IEC 61000-4-2, 1a Descarga de contacto nível 4 (8 kV) e 1b Descarga aérea nível 4 (15 kV).</p>
<p>HDMI</p>	<p>1.3</p>
<p>HDCP</p>	<p>1.4</p>
<p>ATRASO</p>	<p>0 ms</p>
<p>ALIMENTAÇÃO</p>	<p>Transmissor e recetor: 5 V CC, 500 mA com adaptadores incluídos</p>
<p>MEDIDAS</p>	<p>Transmissor e recetor: 72 x 25 x 67 mm profundidade</p>
<p>PESO</p>	<p>0,16 kg</p>
<p>ACESSÓRIOS</p>	<p>Transmissor e recetor IR de comando à distância</p>
<p>NOTA</p>	<p>É recomendado utilizar cabos Cat 6 de boa qualidade e com cobertura de proteção FTP/SFTP. Os cabos devem ter conetores blindados com cobertura de proteção no cabo ligado à blindagem do conetor. Desta forma, os extensores HDMI tornam-se mais fiáveis, evitando loops de terra produzidos ao interligar aparelhos (reprodutor/recetor e TV) com diferentes referências de terra que podem provocar perdas ou cortes na imagem.</p>



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/7938>