

MSH-892-631

MICROFONE SEM FIOS DUPLO PORTÁTIL UHF



DESCRIÇÃO:

Microfone sem fios duplo portátil UHF

Oferece um som de grande inteligibilidade e garante uma transmissão de voz nítida e sem distorção, com um design compacto e de uso intuitivo e simples.

Tem 32 canais selecionáveis de 631 a 645 MHz, com função auto scan e transmissão do canal ao microfone por IR.

Tem ainda 2 saídas não balanceadas, 2 saídas balanceadas, que permitem ligar com cabos longos evitando os ruídos induzidos no cabo e 1 saída misturada de linha não balanceada.

Incorpora 2 microfones de lapela com transmissor sem fios portátil e cápsula de condensador electret. Ambos os microfones possuem padrão unidirecional que maximiza a captação direta da voz e minimiza os ruídos e sons indiretos.

Inclui suportes para montar em 1 U rack 19" e 2 cabos jack 6,3 mm mono para uma instalação rápida e simples.

Para feiras, seminários, salas de aulas, apresentações, conferências, atos religiosos, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/MSH-892-631>

CARACTERÍSTICAS	<p>Recetor duplo true diversity com 2 microfones de lapela com cápsula de condensador electret unidirecional e 2 transmissores sem fios portáteis.</p> <p>Função auto scan.</p> <p>Transmissão do canal ao microfone por IR.</p> <p>Antenas desmontáveis.</p> <p>Com vários recepores, máximo 4 - 5 microfones ao mesmo tempo. Para mais microfones usar outras bandas de frequência.</p>
FREQUÊNCIAS	631-645 MHz 32 canais
POTÊNCIA	10 mW máximo
RESPOSTA	40-18.000 Hz
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO	> 105 dB
ENTRADAS	2 antenas, TNC fêmea, 50 Ohm
SAÍDAS	<p>Áudio:</p> <p>2 balanceadas, XLR, 0 ~ 600 mV, 600 Ohm</p> <p>2 não balanceadas, jack 6,3 mm, 0 ~ 300 mV, 1 KOhm</p> <p>1 sinal misturado de linha não balanceada, jack 6,3 mm, 0 ~ 300 mV, 1 KOhm</p>
MICROFONES	2 microfones de lapela com cápsula de condensador electret unidirecional e transmissor sem fios portátil
MEDIDAS	Recetor: 420 x 45 x 187 mm profundidade
PESO	3,1 kg
ALIMENTAÇÃO	<p>Recetor: 12,8 V CC, 450 mA, com adaptador incluído</p> <p>Microfone transmissor: 2 pilhas LR6-AA. Aceita pilhas recarregáveis</p>
ACESSÓRIOS	<p>Suportes para montagem em 1 U rack 19"</p> <p>2 cabos jack 6,3 mm mono</p> <p>Pilhas recarregáveis</p>



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/MSH-892-631>

OPCIONAL

MSC-2 e MSC-12: estações de recarga de microfones sem fios



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/MSH-892-631>