

FCM-612

MICROFONE DE CONDENSADOR DE CABEÇA



DESCRIÇÃO:

Microfones de cabeça mãos livres para equipamentos sem fios ou entradas de microfone de condensador electret.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS

Microfone de condensador electret unidirecional de cabeça, mãos livres.
Para equipamentos sem fios FONESTAR ou entradas de microfone de condensador electret.
Boa fixação e comodidade. Alta resistência.
Cápsula com suspensão.



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/FCM-612>

CÁPSULA	Condensador electret unidireccional
RESPOSTA	80-12.000 Hz
SENSIBILIDADE	-48 dB (V/Pa)
IMPEDÂNCIA	600 Ohm
ALIMENTAÇÃO	1'5 a 8 V CC
CABO	1,2 m
ACESSÓRIOS	Esponja para supressão de ruídos
COMPATIBILIDADE	FCM-612, jack 3,5 mm estéreo 90° para mods. MSH-135 e MSHT-45P FCM-612MC, Mini XLR 4 pinos para mods. MSH-236 FCM-612-MC3, Mini XLR para mods. AKG e Gemini FCM-612MCS, Mini XLR 4 pinos para mods. Shure e JTS



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/FCM-612>