

# AD-1010E

ADAPTADOR DE CORRENTE CA/CC 3 A 12 V



## DESCRIÇÃO:

Adaptador CA/CC com voltagem selecionável (7 ajustes diferentes de voltagem) e 8 conetores intermutáveis, compatíveis com as ligações CC mais comuns.

Comutado e estabilizado, com uma alta eficiência energética e proteção contra curto-circuito, limitador, sobrecarga, excesso de corrente e sobretensão.

Alimente os seus dispositivos da forma mais segura e eficiente.

Para alimentar equipamentos de 3 a 12 V CC, 12 W máximo e com conetores compatíveis.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Expanda as informações do produto em:  
<https://fonestar.com/es/AD-1010E>

CARACTERÍSTICAS	<p>Adaptador CA/CC.            3 a 12 V, 1.000 mA, 12 W máximo.            7 ajustes de voltagem diferentes.            8 conetores intermutáveis, compatíveis com as ligações CC mais comuns.            Comutado e estabilizado, com alta eficiência energética.</p>
SAÍDAS CC	<p>Seleção manual de 3, 4,5, 5, 6, 7,5, 9 e 12 V CC (1.000 mA)</p>
PROTEÇÕES	<p>Curto-circuito, limitador, sobrecarga, excesso de corrente e sobretensão</p>
CONETORES	<p>USB A fêmea            Micro USB B macho            Jack 3,5, 5,5 x 2,5, 5 x 2,1, 4 x 1,7, 3,5 x 1,35, 2,35 x 0,75 mm</p>
INDICADORES	<p>Indicador luminoso de ligado</p>
ALIMENTAÇÃO	<p>100-240 V CA, 50-60 Hz</p>
PESO	<p>0,1 kg</p>
ACESSÓRIOS	<p>8 conetores intermutáveis</p>



Expanda as informações do produto em:  
<https://fonestar.com/es/AD-1010E>