

7937M

DESC. CORTA



DESCRIÇÃO:

Extensor HDMI por cabo Cat 6.

Resolução HD 1080p@60Hz.

HDMI 1.3.

Largura de banda 4,95 Gbps.

Aumenta a distância de transmissão de sinais HDMI até 50 m para uma resolução 1080p, por cabo Cat 6 que reduz os custos e facilita passar o cabo por tubos e paredes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/7937M>

<p>CARACTERÍSTICAS</p>	<p>Extensor HDMI por cabo Cat 6. Resolução HD 1080p@60Hz. Largura de banda 4,95 Gbps. Distância de transmissão de até 50 m para uma resolução de 1080p com cabo Cat 6. Saída de loop HDMI no transmissor para TV local. Função EDID, seleciona automática ou manualmente a resolução ótima de todas as TV. Equalizador de 10 níveis em cada recetor para compensar as perdas de transmissão. Alimentação PoC do recetor através de cabo Cat 6. Em conformidade com a norma IEEE-568B. Extensor do comando à distância.</p>
<p>HDMI</p>	<p>1.3</p>
<p>HDCP</p>	<p>1.2</p>
<p>ALIMENTAÇÃO</p>	<p>Transmissor: 5 V CC, 2 A com adaptador incluído Recetor: PoC</p>
<p>MEDIDAS</p>	<p>Transmissor e recetor: 72 x 23 x 67 mm profundidade</p>
<p>PESO</p>	<p>2 x 0,1 kg</p>
<p>ACESSÓRIOS</p>	<p>Transmissor e recetor de comando à distância</p>
<p>NOTA</p>	<p>É recomendado utilizar cabos Cat 6 de boa qualidade e com cobertura de proteção FTP/SFTP. Os cabos devem ter conetores blindados com cobertura de proteção no cabo ligado à blindagem do conetor. Desta forma, os extensores HDMI tornam-se mais fiáveis, evitando loops de terra produzidos ao interligar aparelhos (reprodutor/recetor e TV) com diferentes referências de terra que podem provocar perdas ou cortes na imagem.</p>



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/7937M>