

# BAR-73L

BARRA LED COM 24 LED RGB



## DESCRIÇÃO:

Barra LED RGB. Modo automático, manual, ativação por som, controlo DMX e principal/secundário. 2, 3, 4, 6, 7, 12 ou 24 canais para DMX.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                 |   |
|-----------------|---|
| CARACTERÍSTICAS | <p>Barra LED RGB.</p> <p>LEDs controláveis individualmente em grupos de 12, 6 ou 3.</p> <p>Funcionamento em modo automático, manual (ajuste de cores, estroboscópio branco), ativação por som, controlo DMX e principal/secundário.</p> <p>Seleção de cores, estroboscópio e modo de funcionamento por ecrã integrado.</p> <p>Seleção de cores, dimmer, estroboscópio, efeitos e velocidade de transição ajustável por controladora DMX.</p> <p>Suporte de fixação em parede ou fixação elevada.</p> <p>Estrutura em metal compacta de 1 metro de comprimento.</p> <p>Ideal para cenários pequeno-médios, salões, exposições e eventos.</p> <p>Instalação ampliável com ligação em cascata.</p> <p>Microfone incorporado.</p> |
| LED             | 24 x 3 W, LED RGB (3 em 1)  |
| CANAIS DMX      | 2, 3, 4, 6, 7, 12 ou 24 canais  |
| ENTRADAS        | DMX IN, XLR 3 pinos   |



Expanda as informações do produto em:  
<https://fonestar.com/es/BAR-73L>

|             |   |
|-------------|---|
| SAÍDAS      | DMX OUT, XLR 3 pinos<br>POWER OUT, 4 A máximo |
| CONTROLOS   | Ecrã de configuração                          |
| ALIMENTAÇÃO | 100-240 V CA, 80 W                            |
| MEDIDAS     | 1.020 x 65 x 65 mm profundidade               |
| PESO        | 1,8 kg  |
| ACESSÓRIOS  | Suportes de fixação orientáveis               |



Expanda as informações do produto em:  
<https://fonestar.com/es/BAR-73L>