

FCM-910-MC3

MICROFONE DE CONDENSADOR DE CABEÇA



DESCRIÇÃO:

Microfone de cabeça

Cápsula de condensador electret omnidirecional miniatura de alta qualidade.

Apresenta design ergonómico e discreto (em bege) com um sistema de fixação firme e cómoda, em aço inoxidável.

O ajuste do braço permite que a cápsula fique colocada o mais próximo possível da boca, assegurando a máxima captação da voz.

Graças à grande resposta em frequência, oferece um som de grande inteligibilidade e garante uma transmissão de voz nítida e sem distorção.

Possui conetor mini XLR para equipamentos sem fios e incorpora uma esponja de supressão de ruídos.

Aplicações:

Para espetáculos ou atuações ao vivo como: teatros, eventos musicais, feiras, seminários, conferências, etc.

Dados técnicos:



Expanda as informações do produto em:

<https://fonestar.com/es/FCM-910-MC3>

Resposta 20-20.000 Hz
 Sensibilidade -45 dB ±3 dB (V/Pa)
 Impedância 1.100 Ohm
 Phantom 1 a 10 V CC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Cápsula de condensador electret omnidireccional miniatura de alta qualidade. Para equipamentos sem fios ou entradas de microfone de condensador electret. Bege. Ajustável.
RESPOSTA	20-20.000 Hz
SENSIBILIDADE	-45 dB ±3 dB (V/Pa)
IMPEDÂNCIA	1.100 Ohm
ALIMENTAÇÃO	1 a 10 V CC
CABO	1 m
MATERIAL	Aço inoxidável, flexível e facilmente moldável
ACESSÓRIOS	Esonja para supressão de ruídos
COMPATIBILIDADE	FCM-910, jack 3,5 mm mono 90° para mods. MSH-135, MSH-209 e MSHT-45P FCM-910-MC3, Mini XLR para mods. AKG e Gemini FCM-910-MC4, Mini XLR 4 pinos para mod. MSH-236 FCM-910-MC4S, Mini XLR 4 pinos para mods. Shure e JTS



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/FCM-910-MC3>